

R27、R28取得，并有开关  $K_2$  根据其信号正负极性、分别直接加于整步增幅调节电位器W6，经电子管G5增幅后作为对扫描信号发生器的整步和触发信号。

扫描发生器由G6、G7、G8三个6N1双三极管组成，其中电子管G6构成一个双稳态反复电路、用以产生控制扫描电路的闸门信号，由G6A的板极输出，并经阴极输出器G8B馈送至控制管G7A栅极，控制管G7A栅极，用作对电容器C15~C21的充放电工作，产生扫描电压之用。

## 成 套 附 件

电源线 1 根。保险丝管2A 4 只。

生产单位：江苏省扬中电子仪器厂  
许昌市无线电厂